



Teclado inalámbrico – XAT 8000 EXP

- » Teclado inalámbrico para comunicación e interacción con el centro
- » Protección contra la intrusión de señales
- » Cifrado en la transmisión de datos entre dispositivos
- » Instalación y uso simplificados
- » Batería de larga duración



TECLADO LCD PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA LÍNEA 8000

PROTECCIÓN NAS LLAVES

INDICACIÓN EN DISPLAY Y POR ZUMBADOR INTERNO

El teclado XAT 8000 fue desarrollado por intelbras para configurar, verificar el estado e interactuar con el panel de alarma AMT 8000. La comunicación entre el teclado y el panel se realiza mediante señal inalámbrica, lo que hace que la instalación sea fácil y práctica. Además, tiene protección de cifrado de datos y batería de larga duración. Con el panel de control AMT 8000, puede utilizar hasta 16 teclados XAT 8000.

Especificaciones técnicas

General

Activación	20 llaves independientes
Frecuencia de operación	Señal RF de 915 a 928 MHz
Modulación	DSSS BPSK 40 kbps
Potencia máxima de transmisión	11 dBm
Rango de transmisión	1000 metros con barrera
Voltage (DC)	4 baterías CR2450 de 3,0 voltios
Temperatura de funcionamiento	-10 a 50 ° C @ 90% de humedad
Compatibilidad	Panel de alarma AMT 8000
Homologación Anatel	Si
Protección contra manipulación	Manibela de encendido
Eliminación de las interferencias	Contra signos invasivos
Encriptación	Comunicación con encriptación AES 128BIT

Especificaciones mecánicas

Color	Gris ártico
Dimensiones (An × Al × Pr)	126 × 128 × 22 milímetro
Peso	226 graos

Fotos del producto

